



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS 
Power Generators

ESE 260 CW/AS + MPP

N.º de pedido **89331050**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	285/228
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	259,1/207,3
Tensión nominal [V]	220/127
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	679,9
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	3

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	3360x1460x1880
Peso aprox. [kg]	2700
Contenido del depósito [l]	480

autonomía

Duración con 75 % de carga [h]	10,9
--------------------------------	------

Datos de instalación

Volumen de aire [m³ / min]	17,16
Cantidad de gas de escape a LTP [m³ / min]	45,72
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	520
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	10

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 260 CW/AS + MPP

N.º de pedido 89331050



Motor	
Marca	Cummins
Modelo	6LTAA8.9-G2
Nivel de emisión de gases de escape	N/A
Cantidad de cilindros y disposición	6
Sistema de refrigeración	water-cooled
Cilindrada [cm³]	8900
Velocidad media de los pistones [m/s]	8,7
Tasa de compresión	16,6 : 1
Potencia del motor (COP) [kW]	190
Potencia del motor (PRP) [kW]	235
Potencia del motor (LTP) [kW]	258
Velocidad del motor [U/min]	1800
Regulación de la velocidad del motor	Electronic
Sistema de arranque	Electric
Sistema de arranque	24
Capacidad de la batería [Ah]	2x120
> Corriente recomendada de arranque en frío (sin carga / con carga) [CCA]	700
Combustible	Diésel
Consumo específico de combustible al 75 % de PRP [g/kWh]	206
Capacidad de aceite [l]	30,4
Capacidad de refrigerante [l]	38
Consumo de aceite medido por el consumo de combustible [%]	0,5
Capacidad de arranque del motor [kW]	7,5
Consumo con 75 % de carga PRP [l/h]	44
Consumo con 100 % de carga PRP [l/h]	59

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.