

ENDRESS
Together, always on.

ESE 1206 HS-GT ES

Code Article: **112021A**

Principales caractéristiques	
Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	43,5
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur	
Type de moteur	HONDA GX630 / 21 HP
Modèle	2-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	688
Puissance 3000 tr/min	14,2
Émissions de CO2 [g / kWh]	751
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	24
Autonomie @75%/PRP	7,5
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	96
Pression accoustique LPA (7m) [db(A)]	71
Poids (kg)	162
Dimensions L × l × h [mm]	960 x 641 x 667
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1206 HS-GT ES

Code Article: 112021A

Caractéristiques des équipements
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Moteurs Honda OHV
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement
Prise pour télécommande

Domaines possibles d'application*	230V
Outils électriques jusqu'à	9000W
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	6000W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	4500W

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	162 352
E-ATS 230 - Système automatique d'alimentation de secours	162 332

Accessoires	Code Article.
Kit brouette	**161 007**
Télécommande radio	162 024
Kit d'entretien	**164 032**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com