



Imagin semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 190 CW/AS

Broj artikla: **333333**

Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kW]	187,5/150
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	170/136
Nazivni napon [V]	220/127
Frekvencija [Hz]	60
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	492,06
Faktor snage cos (phi)	0,8
Glavni osigurač (polova)	3

Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [mm]	2940 x 1160 x 1680
Težina u kg cca	1614
Zapremina spremnika goriva [l]	200

Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	4,8
---------------------------	-----

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	93
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	78

Podatci o montaži

Ukupni protok zraka [m ³ /min]	12,3
Protok ispušnih plinova pri LTP [m ³ /min]	32,22
Temperatura ispušnih plinova pri LTP [°C]	488
Maksimalni povratni tlak [kPa]	10,132472

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 190 CW/AS

Broj artikla: 333333



Motor	
Proizvođač	Cummins
Model	6BTAA5.9-G12(S0)_60
Pravilnik o razini emisija	Non Emission Certified
Broj cilindara i raspored	6
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	5900
Omjer kompresije	17,3:1
Snaga motora (COP) [kW]	112
Snaga motora (PRP) [kW]	140
Snaga motora (LTP) [kW]	155
Emisija CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Ispitna procedura CO2	k.A. (Stage III)
Brzina vrtnje motora [o/min]	1800
Reguliranje brzine vrtnje motora	Electronic
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	24
Kapacitet akumulatora [Ah]	100
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	202
Zapremina ulja [l]	16,4
Zapremina rashladne tekućine [l]	10
Potrošnja maziva pri PRP (maks.) [%]	0,1

of the performance of a particular engine'.

