


ENDRESS®
Power Generators

# ESE 2006 DBS-GT ES

**Code Article:** 230034

| Principales caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'alternateur | synchron |
| Puissance continue COP 3~ [kVA/kW] | 25,0/20 |
| Voltage phases [V] | 220/127 |
| Courant nominal [A] | 66/66 |
| Coefficient Cos Phi | 0,8 |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| Classe de protection [IP] | 23 |

| Moteur | |
|---|---|
| Type de moteur | BRIGGS & STRATTON / 35 HP |
| Modèle | 2-cylindres 4-temps OHV |
| Cylindrée [ccm] | 993 |
| Puissance 3000 tr/min | 21,0 |
| Émissions de CO2 [g / kWh] | 825,56 |
| Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir [l] | 35 |
| Autonomie @75%/PRP | 4,7 |
| Système de démarrage | Démarrage électrique avec batterie |
| Niveau sonore LWA [db(A)] | 106 |
| Poids (kg) | 245 |
| Dimensions L × l × h [mm] | 1100 x 700 x 890 |
| Prises de courant avec contact de protection | 1x 277/480V 20A<br>1x 277/480V 30A<br>1x 277/480V 60A |

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

| Caractéristiques des équipements |
|---|
| Arrêt automatique en cas de manque d'huile |
| Protection du générateur contre les surcharges |
| Moteurs OHV Briggs & Stratton |
| Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement |
| Générateurs à haute puissance à régulation combinée à 400 V |

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2024-6-27

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

A PART OF PRETTL