

ENDRESS®
Power Generators

ESE 2006 DBS-GT ES

Numer zamówi**230035**

Kluczowe cechy	
Typ generatora	synchron
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	25,0/20
Napięcie znamionowe [V]	220/127
Prąd znamionowy [A]	66/66
Sprawność [cos ϕ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	60
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik	
Typ silnika	BRIGGS & STRATTON / 35 HP
Typ konstrukcji	2-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	993
Moc przy 3000 obr./min.	21,0
Emisja CO2 [g / kWh]	825,56
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	35
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	4,7
System rozruchowy	Elektryczny wraz z akumulatorem
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	106
Ciężar ca. [kg]	245
Wymiary D × S × W [mm]	1100 x 700 x 890
Gniazda	2x 125V 20A 1x 125/250V 30A 1x 250V 30 1x 250V 60A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laborato-ryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

A PART OF PRETTL

ESE 2006 DBS-GT ES

Numer zamówi 230035

ENDRESS
Power Generators

Wyposażenie
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
Silniki IHV Briggs & Stratton
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Generatory wysokiej mocy ze sterowaniem złożonym 400 V

performances d'un moteur particulier.»

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

A PART OF PRETTL