



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 260 CW/AS + MPP

Tuotenro **89331050**

Pääominaisuudet

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	285/228
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	259,1/207,3
Nimellisjännite [V]	220/127
Taajuus [Hz]	60
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	679,9
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	3

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	3360x1460x1880
Paino n. [kg]	2700
Säiliön tilavuus [l]	480

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	10,9
-------------------------------	------

Asennustiedot

Ilman määrä [m ³ /min]	17,16
Pakokaasujen määrä LTP [m ³ /min]	45,72
Pakokaasujen lämpötila LTP [°C]	520
Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	10

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 260 CW/AS + MPP

Tuotenro 89331050



Moottori

Merkki	Cummins
Malli	6LTAA8.9-G2
Pakokaasuluokka	N/A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	6
Jäähdytysjärjestelmä	water-cooled
Iskutilavuus [cm³]	8900
Männän keskinopeus [m/s]	8,7
Puristussuhde	16,6 : 1
Moottorin teho (COP) [kW]	190
Moottorin teho (PRP) [kW]	235
Moottorin teho (LTP) [kW]	258
Käyntinopeus [r/min]	1800
Käyntinopeuden säätö	Electronic
Käynnistysjärjestelmä	Electric
Järjestelmän jännite [V]	24
Akun kapasiteetti [Ah]	2x120
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	700
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	206
Öljyn määrä [l]	30,4
Jäähdytysnesteen määrä [l]	38
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,5
Käynnistysmoottori [kW]	7,5
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	44
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	59

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".