

Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS®
Power Generators

ESE 340 CW/AS + MPP

Tuotenro **89331070**

Pääominaisuudet	
Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	375/300
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	340,9/272,7
Nimellisjännite [V]	220/127
Taajuus [Hz]	60
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	894,7
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	3

Mitat ja paino	
Mitat p x l x k [mm]	3830x1550x 1960
Paino n. [kg]	3890
Säiliön tilavuus [l]	650

Autonomia	
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	12

Asennustiedot	
Ilman määrä [m³/min]	27,78
Pakokaasujen määrä LTP [m³/min]	75,18
Pakokaasujen lämpötila LTP [°C]	543
Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	10

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

ESE 340 CW/AS + MPP

Tuotenro 89331070

Moottori	
Merkki	Cummins
Malli	NTA855-G1B
Pakokaasuluokka	N/A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	6
Jäähdytysjärjestelmä	water-cooled
Iskutilavuus [cm³]	14000
Männän keskinopeus [m/s]	9,14
Puristussuhde	14.0:1
Moottorin teho (PRP) [kW]	313
Moottorin teho (LTP) [kW]	347
Käyntinopeus [r/min]	1800
Käyntinopeuden säätö	Electronic
Käynnistysjärjestelmä	Electric
Järjestelmän jännite [V]	24
Akun kapasiteetti [Ah]	2x200
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	900
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	211,7
Öljyn määrä [l]	30,9
Jäähdytysnesteen määrä [l]	60,6
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,5
Käynnistysmoottori [kW]	N.A
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	59,2
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	77,3

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.