



ESE 406 HS-GT ES

Code Article: **112306A**

#### Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	5.1/4.6
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	4.2/3.9
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	18,3
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

#### Moteur

Type de moteur	HONDA GX 270 / 8 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	270
Puissance 3000 tr/min	4,6
Émissions de CO2 [g / kWh]	762
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	30
Autonomie @75%/PRP	20
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	66
Dimensions L x l x h [mm]	800 x 538 x 576
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230 V/16 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)



ESE 406 HS-GT ES

Code Article: 112306A



#### Caractéristiques des équipements

Arrêt automatique en cas de manque d'huile  
Protection du générateur contre les surcharges  
Moteurs Honda OHV  
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement  
Prise pour télécommande

#### Domaines possibles d'application\*

Outils électriques jusqu'à	230V
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	3800W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	2600W
	2000W

#### Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

	Code Article.
Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	162 009
E-ATS 230 - Système automatique d'alimentation de secours	162 332

#### Accessoires

	Code Article.
Kit brouette	161 000
Télécommande radio	162 024
Kit d'entretien	164 029

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

