



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ESE 604 YS ES DI

Code Article: **121008A**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	5.9/5.3
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	4.8/4.4
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	20,9
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur

Type de moteur	YANMAR L 100 / 10 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps
Cylindrée [ccm]	435
Puissance 3000 tr/min	5,7
Émissions de CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Procédure d'essai CO2	k.A. (Stage III)
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	24
Autonomie @75%/PRP	16
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	105
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	80
Poids (kg)	114
Dimensions L x l x h [mm]	840 x 641 x 696
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 604 YS ES DI

Code Article: 121008A



Caractéristiques des équipements

De grands panneaux latéraux protègent le moteur et le générateur

Disjoncteur différentiel

Protection du générateur contre les surcharges

Batterie de démarrage 12 V

Grand réservoir de 24 litres

Prise pour télécommande

N'est pas conforme à la directive de l'UE sur le bruit 2000/14/CE

Domaines possibles d'application*

Outils électriques jusqu'à	230V 4300W
----------------------------	---------------

Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	2900W
--	-------

Compresseurs ou pompes jusqu'à	2200W
--------------------------------	-------

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

E-ATS 230 - Système automatique d'alimentation de secours	Code Article. 162 332
---	--------------------------

Télécommande radio	162 024
--------------------	---------

Accessoires

Kit brouette	Code Article. 161 007
--------------	---------------------------------

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

