

ESE 606 DHS-GT ES

Code Article: **112308A**

Principales caractéristiques	
Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 3~ [kVA/kW]	7.5/6.0
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Puissance continue COP 3~ [kVA/kW]	5.9/4.7
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	3.7/3.3
Voltage phases [V]	400/230
Courant nominal [A]	7,5/15,9
Coefficient Cos Phi	0,8/0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur	
Type de moteur	HONDA GX390 / 11 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	389
Puissance 3000 tr/min	6,4
Émissions de CO2 [g / kWh]	743
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	30
Autonomie @75%/PRP	15,8
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression accoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	86
Dimensions L × l × h [mm]	800 x 538 x 576
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A
	1 x CEE 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 606 DHS-GT ES

Code Article: 112308A

Caractéristiques des équipements
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Moteurs Honda OHV
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement
Moteur à haut rendement à régulation combinée
Prise pour télécommande

Domaines possibles d'application	400V	230V
Équipements électroniques raccordés jusqu'à	5500W	3100W
Outils électriques jusqu'à	3700W	2100W
Outils de jardinage jusqu'à	2800W	1600W
Outils de soudage à inverseur jusqu'à Ø		3,25mm

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	162 352

Accessoires	Code Article.
Kit brouette	**161 000**
Télécommande radio	162 024
Kit d'entretien	**164 029**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com