



ESE 606 HS-GT

Code Article: **112303**

Principales caractéristiques	
Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	7.2/6.4
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	6.0/5.5
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	26,1
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur	
Type de moteur	HONDA GX390 / 11 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	389
Puissance 3000 tr/min	6,4
Émissions de CO2 [g / kWh]	743
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	30
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	1,9
Autonomie @75%/PRP	15,8
Système de démarrage	Démarrage manuel
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	77
Dimensions L x l x h [mm]	800 x 538 x 576
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 606 HS-GT

Code Article: 112303



Caractéristiques des équipements

Arrêt automatique en cas de manque d'huile
Protection du générateur contre les surcharges
Moteurs Honda OHV
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement

Domaines possibles d'application*

Outils électriques jusqu'à	230V	5400W
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à		3600W
Compresseurs ou pompes jusqu'à		2800W

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	Code Article.	162 009
--	---------------	---------

Accessoires

Kit brouette	Code Article.	161 000
Kit d'entretien		164 029

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

