

ENDRESS®

Power Generators

ESE 954 DBG ES DIN

N.º de pedido **151014KI**

Las características clave	
Tipo de generador	**Duplex**
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	9.0/7.2
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	6.0/5.4
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	13/26.1
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	54

Motor	
Tipo de motor	B&S Vanguard 16 HP
Tipo de construcción	2-Cil. 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	479
Potencia con 3000 U/min	9,5
Emisiones de CO2 [g / kWh]	927,21
Procedura badania CO2	G1
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	8,5
Duración con 75 % de carga [h]	3,5
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	97
Peso aprox. [kg]	122
Dimensiones L x An x Al [mm]	700 x 440 x 580
Conectores	3 x 230V 16A
	1 x 400V CEE 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2024-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 954 DBG ES DIN

N.º de pedido 151014KI

Ventajas de un vistazo
Amplias funciones, uso fácil y seguro
Calidad de corriente DUPLEX sin compromiso
Equipado según la norma DIN 14685-1
Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0 – Un sistema con vista general
Equipos especiales y accesorios, aptos para muchos usos

Características del equipo
Control del aislamiento – Sin desconexión
Llave de combustible de 3 vías para el repostaje externo
Pantalla de control multifuncional E-MCS 4.0
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Batería de arranque de 12 V/20 A
Asideros plegables
Herramienta de a bordo

Equipos especiales - no reequipables	N.º de artículo:
FireCAN	163 140
Dispositivo de arranque remoto	163 150
Toma de corriente de carga Beos	163 080
Toma de corriente de carga DIN 14690	163 010
Toma de corriente de carga MagCode	163 018
Enchufe de arranque asistido	163 000
Control del aislamiento desconectante	163 071
Sistema ECOtronic	163 020
Estrangulador de aire automático	163 030
Color especial	auf Anfrage

Accesorios	N.º de artículo:
Manguera de gas de escape (1,5 m)	**163 120**
Manguera de gas de escape (2,5 m)	**163 121**
Adaptador de 90° para manguera de gas de escape	**163 130**
Conjunto de repostaje para llave de combustible de 3 vías	**163 110**
	E100 592
Vagón de transporte para bastidor DIN 5	**163 101**
Juego de ruedas para el marco DIN de las series 5 y 8 con mango plegable	**163 103**

stanowi żadnej gwarancji osiągów danego silnika".

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL