

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1006 LS-GT ES ISO DI**Code Article: **122008****Principales caractéristiques**

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	8.3/7.5
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	7.1/6.4
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	30,9
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur

Type de moteur	LOMBARDINI 25LD330 /16 HP
Modèle	2-cylindres 4-temps
Cylindrée [ccm]	654
Puissance 3000 tr/min	11,2
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	24
Autonomie @75%/PRP	12
Système de démarrage	Démarrage électrique avec batterie
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	204
Dimensions L x l x h [mm]	945 x 595 x 825
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO₂ est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1006 LS-GT ES ISO DI

Code Article: 122008

ENDRESS 

Power Generators

Caractéristiques des équipements

Corps insonorisé qui réduit le bruit de fonctionnement
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement
Protection du générateur contre les surcharges
Surveillance d'isolement
Voltmètre
Œillet de manutention pour grue
Batterie de démarrage 12 V

Domaines possibles d'application*

230V
Outils électriques jusqu'à 6300W
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à 4300W
Compresseurs ou pompes jusqu'à 3200W

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Code Article.
Télécommande radio 162 024

Accessoires

Code Article.
Kit brouette 161 031

of the performance of a particular engine'.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

