



Imagin semejante /  
Illustration similar

# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1650 PW/AS CO

Broj artikla: **87523079**

#### Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kW]	1625/1300
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	1480/1184
Nazivni napon [V]	480/277
Frekvencija [Hz]	60
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	1954,58
Faktor snage cos (phi)	0,8
Glavni osigurač (polova)	4

#### Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [ mm]	12190 x 2438 x 2896
Težina u kg cca	17074
Zapremina spremnika goriva [l]	500

#### Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	1,9
---------------------------	-----

#### Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	105
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	75

#### Podatci o montaži

Ukupni protok zraka [m <sup>3</sup> /min]	114
Protok ispušnih plinova pri LTP [m <sup>3</sup> /min]	250
Temperatura ispušnih plinova pri LTP [°C]	478
Maksimalni povratni tlak [kPa]	10,2

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



ESE 1650 PW/AS CO

Broj artikla: 87523079



Motor	
Proizvođač	Perkins
Model	4012-46TAG2A_60
Pravilnik o razini emisija	Non Emission Certified
Broj cilindara i raspored	12
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	45842
Omjer kompresije	13.0:1
Snaga motora (COP) [kW]	1065,6
Snaga motora (PRP) [kW]	1332
Snaga motora (LTP) [kW]	1495
Emisija CO2 [g / kWh]	k.A.
Brzina vrtnje motora [o/min]	1800
Reguliranje brzine vrtnje motora	elektronički
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	24
Kapacitet akumulatora [Ah]	220
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	213
Zapremina ulja [l]	177
Zapremina rashladne tekućine [l]	207
Potrošnja maziva pri PRP (maks.) [%]	0,15
Pokretački motor [kW]	16,4

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

