



Imagen semejante /  
Illustration similar

# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 220 IW/AS 60Hz

№ заказа : **339286**

#### Главные характеристики

Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]	223/178
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	205/164
Номинальное напряжение [В]	220V/127V
Частота [Гц]	60
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	538
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов]	3
Розетки с заземлением	Клеммная колодка

#### Размеры и вес

Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	3190 x1125 x 1905
Масса [кг]	2050
Объем бака [л]	290

#### Автономность

Продолжительность работы при 75 % нагрузки [ч]	7,8
--	-----

#### Установочные данные

Общий расход воздуха [м <sup>3</sup> /мин]	336
Кол-во выхлопных газов @ LTP [м <sup>3</sup> /мин]	47,4
Температура выхлопных газов @ LTP [°C]	495
Максимальное обратное давление [кПа]	5

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)



ESE 220 IW/AS 60Hz

№ заказа : 339286



#### Двигатель

Норма токсичности отработавших газов	None
Кол-во цилиндров и их положение	6
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	6700
Средняя скорость поршня [м/с]	6,6
Степень сжатия	17,5:1
Длительная мощность (COP) [кВт]	145
Длительная мощность (PRP) [кВт]	185
Длительная мощность (LTP) [кВт]	203,5
Число оборотов двигателя [об/мин]	1800
Управление числом оборотов	механическое
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь [В]	12
Емкость батареи [А*ч]	100
> сила тока для холодного запуска двигателя (без загрузки / с загрузкой) [ССА]	650
Топливо	Дизельное
Удельный расход топлива при 75% нагрузки [г/кВт*ч]	209
Емкость масляного бака [л]	17,2
Емкость системы охлаждения [л]	25,5
Расход масла при макс. оборотах [%]	<0.1
Пусковая мощность двигателя [кВт]	3