

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000i**N.º de pedido **110006****Las características clave**

Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	3.3/3.3
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	3.0/3.0
Tensión nominal [V]	230
Corriente nominal [A]	13,0
Factor de potencia [cos φ]	1
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor

Tipo de motor	Endress 175/E
Tipo de construcción	1-Cilindros, 4-Tiempo, OHV
Cilindrada [cm ³]	171
Potencia con 3000 U/min	4,2
Emisiones de CO ₂ [g / kWh]	926,6
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	6,8
Duración con 75 % de carga [h]	5
Sistema de arranque	Arranque el. incl. batería
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	95
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	70
Peso aprox. [kg]	41
Dimensiones L x An x Al [mm]	588 x 442 x 452
Conectores	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 3000i

N.º de pedido 110006

ENDRESS 
Power Generators

Ventajas de un vistazo

Motor conforme a la fase ·V del nivel de emisión de gases de escape

Tecnología inversora

Alta calidad de la corriente

Compacto y silencioso

Manipulación sencilla

Características del equipo

Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite

Protección contra sobrecargas del generador

Velocidad del motor dependiente de la carga

Conexión para carga de batería de 12 V

Conexión USB

Juego de ruedas de serie

Ámbitos de aplicación posibles

230V

Consumidores eléctricos de hasta

3000 W

Herramientas eléctricas de hasta

2750 W

Utensilios de jardín de hasta

2350 W

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

