



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 875 PW/AS CO

N.º de pedido **87523063**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	947,04/757,63
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	851,74/681,39
Tensión nominal [V]	480/277
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	1139,11
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	4

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	6055 x 2438 x 2591
Peso aprox. [kg]	9930
Contenido del depósito [l]	500

autonomía

Duración con 75 % de carga [h]	3,4
--------------------------------	-----

Potencia acústica

Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	105
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	75

Datos de instalación

Volumen de aire [m ³ / min]	68
Cantidad de gas de escape a LTP [m ³ / min]	209
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	500
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	10,2

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 875 PW/AS CO

N.º de pedido 87523063



Motor	
Marca	Perkins
Modelo	4006-23TAG3A_60
Nivel de emisión de gases de escape	Non Emission Certified
Cantidad de cilindros y disposición	6
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Cilindrada [cm ³]	22921
Carrera [mm]	160 x 190
Tasa de compresión	13.6:1
Potencia del motor (COP) [kW]	607,2
Potencia del motor (PRP) [kW]	759
Potencia del motor (LTP) [kW]	839
Emisiones de CO2 [g / kWh]	k.A.
Velocidad del motor [U/min]	1800
Regulación de la velocidad del motor	Electrónico
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Sistema de arranque	24
Capacidad de la batería [Ah]	155
Combustible	Diésel
Consumo específico de combustible al 75 % de PRP [g/kWh]	214
Capacidad de aceite [l]	113,4
Capacidad de refrigerante [l]	105
Consumo de aceite medido por el consumo de combustible [%]	0,15
Capacidad de arranque del motor [kW]	7,5

stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika*.