

ENDRESS
Together, always on.

ESE 1206 HS-GT ES

Artikel-Nr.: **112021A**

Hauptmerkmale	
Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	43,5
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor	
Motortyp	HONDA GX630 / 21 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	688
Leistung bei 3000 U/min	14,2
CO2– Emissionen [g / kWh]	751
CO2 Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	24
Laufzeit bei 75% Last [h]	7,5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	96
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	71
Gewicht ca. [kg]	162
Maße L x B x H [mm]	960 x 641 x 667
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.10.2026

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1206 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 112021A

Ausstattungsmerkmale
Ölmangel-Abschaltautomatik
Generator-Überlastschutz
Honda OHV Motoren
Großtank für lange Laufzeiten
Fernstartanschluss

Mögliche Einsatzbereiche	230V
Elektrowerkzeuge bis	9000W
Garten- oder Baugeräte bis	6000W
Kompressoren oder Pumpen bis	4500W

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell-Nr.
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 352
E-ATS 230 - Notstromautomatik	162 332

Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	**161 007**
Funk-Fernbedienung	162 024
Wartungssatz	**164 032**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

12.10.2026

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com