



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

Broj artikla: **122014**

Glavne značajke

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	14.04/11.23
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	13.52/10.82
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	19,5
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	Yanmar - 3TNM74F
Obujam [ccm]	993
Pravilnik o razini emisija	Stage V
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	51
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	3,21
Potrošnja goriva pri 100% PRP [L/h]	4,54
Sati rada pri 75% PRP	15,9
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	96
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	71
Težina u kg cca	431,5
Dimenzije D x Š x V [mm]	1500 x 754 x 1032
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Broj artikla: 122014

Svojstva opreme

Velik spremnik za više sati rada
Vizualni prikaz razine goriva u spremniku
Automatska regulacija napona (AVR)
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zvučno izolirano kućište za nisku razinu buke u radu
Središnja ušica za utovar dizalicom
Uređaj za daljinsko pokretanje
Uključuje kontrolu izolacije sukladno VDE 0100-551 2017.02

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja**Kataloški broj**

E-ATS 400/230 automatski prekidač (nadzor izolacije je uklonjen)

162 057

162 330

Pribor**Kataloški broj**

Bežični daljinski upravljač

162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2026-2-4

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

