



## ESE 306 HS-GT

Code Article: **112301**

### Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	3.4/3.1
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	2.9/2.6
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	12,5
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

### Moteur

Type de moteur	HONDA GX 200 / 5,5 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	196
Puissance 3000 tr/min	3,3
Émissions de CO2 [g / kWh]	757
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	20
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	1,1
Autonomie @75%/PRP	22,2
Système de démarrage	Démarrage manuel
Niveau sonore LWA [db(A)]	96
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	71
Poids (kg)	43
Dimensions L x l x h [mm]	637 x 473 x 500
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230 V/16 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com



ESE 306 HS-GT

Code Article: 112301



#### Caractéristiques des équipements

Arrêt automatique en cas de manque d'huile  
Protection du générateur contre les surcharges  
Moteurs Honda OHV  
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement

#### Domaines possibles d'application\*

Outils électriques jusqu'à	230V
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	2500W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	1700W
	1300W

#### Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	Code Article.
	162 009

#### Accessoires

Kit brouette	Code Article.
	161 000
Kit d'entretien	164 028

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

