

Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS®
Power Generators

ESE 340 CW/AS + MPP

N.º de pedido **89331070**

Las características clave	
Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	375/300
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	340,9/272,7
Tensión nominal [V]	220/127
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	894,7
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	3

Dimensiones y peso	
Dimensiones L x An x Al [mm]	3830x1550x 1960
Peso aprox. [kg]	3890
Contenido del depósito [l]	650

autonomía	
Duración con 75 % de carga [h]	12

Datos de instalación	
Volumen de aire [m³ / min]	27,78
Cantidad de gas de escape a LTP [m³ / min]	75,18
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	543
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	10

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

ESE 340 CW/AS + MPP

N.º de pedido 89331070

Motor	
Marca	Cummins
Modelo	NTA855-G1B
Nivel de emisión de gases de escape	N/A
Cantidad de cilindros y disposición	6
Sistema de refrigeración	water-cooled
Cilindrada [cm³]	14000
Velocidad media de los pistones [m/s]	9,14
Tasa de compresión	14.0:1
Potencia del motor (PRP) [kW]	313
Potencia del motor (LTP) [kW]	347
Velocidad del motor [U/min]	1800
Regulación de la velocidad del motor	Electronic
Sistema de arranque	Electric
Sistema de arranque	24
Capacidad de la batería [Ah]	2x200
> Corriente recomendada de arranque en frío (sin carga / con carga) [CCA]	900
Combustible	Diésel
Consumo específico de combustible al 75 % de PRP [g/kWh]	211,7
Capacidad de aceite [l]	30,9
Capacidad de refrigerante [l]	60,6
Consumo de aceite medido por el consumo de combustible [%]	0,5
Capacidad de arranque del motor [kW]	N.A
Consumo con 75 % de carga PRP [l/h]	59,2
Consumo con 100 % de carga PRP [l/h]	77,3

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0