

Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS®
Power Generators

ESE 560 CW/AS +MPP

N.º de pedido **89331080**

Las características clave	
Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	625/500
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	568,2/454,5
Tensión nominal [V]	220/127
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	1491,1
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	3

Dimensiones y peso	
Dimensiones L x An x Al [mm]	4530x1750x2110
Peso aprox. [kg]	5310
Contenido del depósito [l]	900

autonomía	
Duración con 75 % de carga [h]	9,6

Datos de instalación	
Volumen de aire [m³ / min]	42,96
Cantidad de gas de escape a LTP [m³ / min]	111,7
Temperatura del gas de escape a LTP [° C]	504
Máx. Contrapresión de escape permitida [kPa]	10

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

ESE 560 CW/AS +MPP

N.º de pedido 89331080

Motor	
Marca	Cummins
Modelo	KTA19-G3A
Nivel de emisión de gases de escape	N/A
Cantidad de cilindros y disposición	6
Sistema de refrigeración	water-cooled
Cilindrada [cm³]	18900
Velocidad media de los pistones [m/s]	9,5
Tasa de compresión	13.9:1
Potencia del motor (COP) [kW]	429
Potencia del motor (PRP) [kW]	507
Potencia del motor (LTP) [kW]	563
Velocidad del motor [U/min]	1800
Regulación de la velocidad del motor	Electronic
Sistema de arranque	Electric
Sistema de arranque	24
Capacidad de la batería [Ah]	2x150
> Corriente recomendada de arranque en frío (sin carga / con carga) [CCA]	900
Combustible	Diésel
Consumo específico de combustible al 75 % de PRP [g/kWh]	206
Capacidad de aceite [l]	55
Capacidad de refrigerante [l]	90,3
Consumo de aceite medido por el consumo de combustible [%]	0,5
Capacidad de arranque del motor [kW]	9
Consumo con 75 % de carga PRP [l/h]	93,6
Consumo con 100 % de carga PRP [l/h]	122,4

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0