



ESE 604 DYS DI

Broj artikla: **121001**

Glavne značajke

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	6,9/5,5
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	4.5/4.1
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	5.6/4.5
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	3.3/3.0
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	8,2
Faktor snage cos (phi)	0,8/0,9
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	YANMAR L 100 / 10 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt
Obujam [ccm]	435
Brzina vrtnje 3000 o/min	5,7
Emisija CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Ispitna procedura CO2	k.A. (Stage III)
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	5,5
Sati rada pri 75% PRP	3,9
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	105
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	80
Težina u kg cca	96
Dimenzije D x Š x V[mm]	760 x 538 x 560
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 604 DYS DI

Broj artikla: 121001



Svojstva opreme

Velike bočne stranice štite motor i generator

Zaštita od preopterećenja generatora

Kompaundno regulirani generator visokih performansi

Nije sukladan direktivi EU o emisiji buke 2000/14/EZ

Moguće namjene

	400V	230V
Električni alati do	4400W	2900W
Vrtni ili građevinski strojevi do	3000W	2000W
Kompresori ili crpke do	2300W	1500W
Inverterski aparati za zavarivanje do Ø		3,25mm

Pribor

Komplet kotača

Kataloški broj

161 000

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

