



ESE 606 YS-GT ES DI

Artikel-Nr.: **122009A**

Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	5,9/5,3
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	4,8/4,3
Nennspannung [V]	230
Nennstrom [A]	21,3
Leistungsfaktor [cos ϕ]	0,9
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	YANMAR L 100 / 10 HP
Bauart	1-Zylinder 4-Takt
Hubraum [cm ³]	435
Leistung bei 3000 U/min	5,7
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	24
Laufzeit bei 75% Last [h]	16
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	93
Gewicht ca. [kg]	186
Maße L x B x H [mm]	945 x 595 x 825
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 606 YS-GT ES DI

Artikel-Nr.: 122009A



Ausstattungsmerkmale

Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche

Großtank für lange Laufzeiten

Generator-Überlastschutz

FI-Schutzschalter

Voltmeter

Kranverladeöse

Starterbatterie 12 V

Fernstartanschluss

Mögliche Einsatzbereiche

230V

Elektrowerkzeuge bis

4200W

Garten- oder Baugeräte bis

2800W

Kompressoren oder Pumpen bis

2200W

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell-Nr.

→ E-ATS 230 - Notstromautomatik

162 332

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 031

Funk-Fernbedienung

162 024

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

