



ENDRESS

Together, always **on.**

ESE 606 YS-GT ES DI

Code Article: **122009A**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	5,9/5,3
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	4,8/4,3
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	21,3
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur

Type de moteur	YANMAR L 100 / 10 HP
Modèle	1-cylindres 4-temps
Cylindrée [ccm]	435
Puissance 3000 tr/min	5,7
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	24
Autonomie @75%/PRP	16
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	93
Poids (kg)	186
Dimensions L x l x h [mm]	945 x 595 x 825
Prises de courant avec contact de protection	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 606 YS-GT ES DI

Code Article: 122009A



Caractéristiques des équipements

Corps insonorisé qui réduit le bruit de fonctionnement
Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement
Protection du générateur contre les surcharges
Disjoncteur différentiel
Voltmètre
Œillet de manutention pour grue
Batterie de démarrage 12 V
Prise pour télécommande

Domaines possibles d'application*

Outils électriques jusqu'à	230V
Outils de jardinage ou de chantier jusqu'à	4200W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	2800W
	2200W

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

E-ATS 230 - Système automatique d'alimentation de secours	Code Article.
	162 332

Accessoires

Kit brouette	Code Article.
Télécommande radio	161 031
	162 024

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-29

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

