

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 1006 DBS-GT Non EU**№ заказа : **112023****Главные характеристики**

Тип генератора	synchron
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	11.0/8.8
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	6.6/5.9
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	10.0/8.0
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	6.0/5.4
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	14.4/26.1
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

**Двигатель**

Тип двигателя	B&S VANGUARD / 18 HP
Конструкция	2-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см <sup>3</sup> ]	570
Мощность при 3000 об/мин	11,9
Выбросы CO <sub>2</sub> [г / кВтч]	901,18
Процедура испытания CO <sub>2</sub>	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	12
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	4,1
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	99
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	74
Масса [кг]	119
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	820 x 440 x 580
Розетки с заземлением	2 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

Это измерение CO<sub>2</sub> результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, GermanyТел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

ESE 1006 DBS-GT Non EU

№ заказа : 112023

**ENDRESS**   
**Power Generators**

#### Характеристики оборудования

Автоматическое отключение при недостатке масла  
Защита от перегрузки генератора  
Двигатели OHV фирмы HONDA + Briggs & Stratton  
Бак большой емкости для длительных рабочих циклов  
Высокомощные генераторы со смешанным управлением при 400 В

#### Возможные области применения

	400 В	230 В
Электроинструменты до	7900 Вт	5300 Вт
Садовое или строительное оборудование до	5300 Вт	3600 Вт
Компрессоры или насосы до	4000 Вт	2700 Вт
Инверторные сварочные аппараты до Ø	4,5 мм	

#### Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию

	№ заказа
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 009
Устройство контроля изоляции	010 043
3-ходовой топливный кран для внешней заправки	163 050

#### Аксессуары

	№ заказа
Комплект колес	<b>161 015</b>
Комплект колес	<b>161 015</b>
Набор для заполнения бака	<b>163 110</b>
Комплект для технического обслуживания	<b>164 030</b>

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0  
Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

