



Imagin semejante /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 15 YW/AS CP 1PH

Broj artikla: **87511002**

Glavne značajke

Maks. snaga [LTP] [kVA/kw]	13,33/13,33
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kw	12,68/12,68
Nazivni napon [V]	/240
Frekvencija [Hz]	60
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	55,54
Faktor snage cos (phi)	1
Glavni osigurač (polova)	2

Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [mm]	1645 x 900 x 1075
Težina u kg cca	470
Zapremina spremnika goriva [l]	51

Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	14,1
---------------------------	------

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	97
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	67

Podatci o montaži

Ukupni protok zraka [m ³ /min]	39,92
Protok ispušnih plinova pri LTP [m ³ /min]	2,1
Temperatura ispušnih plinova pri LTP [°C]	420
Maksimalni povratni tlak [kPa]	15,3

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 15 YW/AS CP 1PH

Broj artikla: 87511002



Motor	
Proizvođač	Yanmar
Model	3TNV88-BGPGE_60
Pravilnik o razini emisija	Tier IV
Broj cilindara i raspored	3
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	1642
Hod [mm]	88 x 90
Omjer kompresije	19,0:1
Snaga motora (COP) [kW]	12,88
Snaga motora (PRP) [kW]	16,1
Snaga motora (LTP) [kW]	16,9
Emisija CO2 [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Ispitna procedura CO2	k.A. (Stage III)
Brzina vrtnje motora [o/min]	1800
Reguliranje brzine vrtnje motora	elektronički
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12
Kapacitet akumulatora [Ah]	70
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	250
Zapremina ulja [l]	6,9
Zapremina rashladne tekućine [l]	2
Potrošnja maziva pri PRP (maks.) [%]	0,1
Pokretački motor [kW]	1,1

of the performance of a particular engine'.

