

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000 BS**Code Article: **240214****Principales caractéristiques**

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	2.8/2.8
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	2.5/2.5
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	10,9
Coefficient Cos Phi	1
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	23

Moteur

Modèle	1-cylindres, 4-temps, OHV
Cylindrée [ccm]	212
Puissance 3000 tr/min	3,3
Émissions de CO2 [g / kWh]	932,85
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	20
Autonomie @75%/PRP	15
Système de démarrage	Démarrage manuel
Niveau sonore LWA [db(A)]	96
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	71
Poids (kg)	52
Dimensions L x l x h [mm]	640 x 475 x 526
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230V 16A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 3000 BS

Code Article: 240214

ENDRESS 
Power Generators

Caractéristiques des équipements

Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement

Affichage du niveau de remplissage du réservoir

Écran 4 en 1 pour plus de clarté

Poignées rabattables

Régulation de la tension AVR automatique

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

Protection du générateur contre les surcharges

of the performance of a particular engine'.

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2023-11-10

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

