

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 4000 CW/AS**Tuotenro **87533013****Pääominaisuudet**

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	3750/3000
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	3437,5/2750
Nimellisjännite [V]	480/277
Taajuus [Hz]	60
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	4510,55
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	4

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	12190 x 2438 x 2896
Paino n. [kg]	30500
Säiliön tilavuus [l]	500

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	113
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	78

Asennustiedot

Ilman määrä [m ³ /min]	266
Pakokaasujen määrä LTP [m ³ /min]	623
Pakokaasujen lämpötila LTP [°C]	432
Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	7

Moottori

Merkki	Cummins
Malli	QSK95-G9

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

