

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 4000 CW/AS**Numer zamówi **87533013****Kluczowe cechy**

Maks. moc (LTP) [kVA/kW]	3750/3000
Moc ciągła (PRP) [kVA/kW]	3437,5/2750
Napięcie znamionowe [V]	480/277
Częstotliwość [Hz]	60
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	4510,55
Sprawność [cos φ]	0,8
Wyłącznik główny [biegun]	4

Wymiary i waga

Wymiary D × S × W [mm]	12190 x 2438 x 2896
Ciężar ca. [kg]	30500
Pojemność zbiornika paliwa [l]	500

moc dźwięku

Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	113
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	78

Dane instalacyjne

Objętość powietrza [m ³ / min]	266
Ilość spalin w LTP [m ³ / min]	623
Temperatura spalin przy LTP [° C]	432
Maks. Dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu [kPa]	7

Silnik

Producent	Cummins
Model	QSK95-G9

ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

 A PART OF
PRETTL