



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 4000 CW/AS

№ заказа : **87533013**

#### Главные характеристики

|   |             |
|---|-------------|
| Макс. мощность [LTP] [кВА/кВт]                      | 3750/3000   |
| Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]                 | 3437,5/2750 |
| Номинальное напряжение [В]                          | 480/277     |
| Частота [Гц]  | 60          |
| Номинальный ток 3~ (PRP) [А]                        | 4510,55     |
| Коэффициент мощности cos φ                          | 0,8         |
| Главный автоматический выключатель [кол-во полюсов] | 4           |

#### Размеры и вес

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Габаритные размеры Д × Ш × В [мм] | 12190 x 2438 x 2896 |
| Масса [кг]                        | 30500               |
| Объем бака [л]                    | 500                 |

#### Уровень шума

|  |     |
|--|-----|
| Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]        | 113 |
| Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)] | 78  |

#### Установочные данные

|  |     |
|--|-----|
| Общий расход воздуха [м <sup>3</sup> /мин]         | 266 |
| Кол-во выхлопных газов @ LTP [м <sup>3</sup> /мин] | 623 |
| Температура выхлопных газов @ LTP [°C]             | 432 |
| Максимальное обратное давление [кПа]               | 7   |

#### Двигатель

|        |          |
|--------|----------|
| Марка  | Cummins  |
| Модель | QSK95-G9 |

Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Факс: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generators.de](http://www.endress-generators.de)

