

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 606 HS-GT Non EU**Broj artikla: **112211****Glavne značajke**

Tip generatora	synchron
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	6.3/6.3
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	5.8/5.8
Nazivni napon [V]	230
Nazivna struja [A]	25.2
Faktor snage cos (phi)	1
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

**Motor**

Tip motora	HONDA GX390 / 11 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt OHV
Obujam [ccm]	389
Brzina vrtnje 3000 o/min	6,4
Emisija CO2 [g / kWh]	743
Ispitna procedura CO2	k.A
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	30
Sati rada pri 75% PRP	15,8
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	97
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	72
Težina u kg cca	85
Dimenzije D x Š x V[ mm]	786 x 570 x 600
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	2 x 230V 16A 1 x CEE 230V 32A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

**Prednosti**

Nije sukladan direktivi EU o emisiji buke 2000/14/EZ

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



ESE 606 HS-GT Non EU

Broj artikla: 112211

**ENDRESS**   
**Power Generators**

**Svojstva opreme**

Velik spremnik za više sati rada

Zaštita od preopterećenja generatora

Vizualni prikaz razine goriva u spremniku

zaslon 4u1 = V / Hz / h / niska razina ulja

Sklopive ručke

AVR regulacija

Komplet kotača u osnovnoj opremi

**Moguće namjene**

230V

Električni alati do

4900W

Vrtni ili građevinski strojevi do

3300W

Kompresori ili crpke do

2500W

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

