

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 608 YS-GT ES DI**Broj artikla: **131009A****Glavne značajke**

Tip generatora	ECP34-2S/4A
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	5.9/5.4
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	4.9/4.4
Nazivni napon [V]	230
Nazivna struja [A]	21,3
Faktor snage cos (phi)	0,9
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	23

Motor

Tip motora	YANMAR L 100 / 10 HP
Izvedba	1-cilindara 4-takt
Obujam [ccm]	435
Brzina vrtnje 3000 o/min	5,7
Emisija CO ₂ [g / kWh]	k.A. (Stage III)
Ispitna procedura CO ₂	k.A. (Stage III)
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	19
Sati rada pri 75% PRP	12,7
Pokretački sustav	Električni pokretač s akumulatorom
Razina buke LWA [db(A)]	84
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	59
Težina u kg cca	203
Dimenzije D x Š x V [mm]	970 x 580 x 927

La presente medición de CO₂ es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
Bežični daljinski upravljač	162 024

Pribor	Kataloški broj
Komplet kodača	161 035

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

