

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 3000i IP68**Numer zamówi **110006.01****Kluczowe cechy**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Typ generatora | synchron |
| Moc maks. 1~ [kVA/kW] | 3.3/3.3 |
| Moc ciągła 1~ [kVA/kW] | 3.0/3.0 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Prąd znamionowy [A] | 13,0 |
| Sprawność [cos φ] | 1 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Stopień ochrony generatora [IP] | 23 |

Silnik

| | |
|--|---|
| Typ silnika | Endress 175/E |
| Typ konstrukcji | 1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Pojemność skokowa [cm ³] | 171 |
| Moc przy 3000 obr./min. | 4,2 |
| Emisja CO ₂ [g / kWh] | 926,6 |
| Paliwo | Benzyna |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 6,8 |
| Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.] | 5 |
| System rozruchowy | Elektryczny wraz z akumulatorem |
| Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] | 95 |
| Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)] | 70 |
| Ciężar ca. [kg] | 41 |
| Wymiary D × S × W [mm] | 588 x 442 x 452 |
| Gniazda | 1 x 230 V / 16 A IP 68 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A |

„Podany wynik pomiaru CO₂ pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

ESE 3000i IP68

Numer zamówi 110006.01

ENDRESS 
Power Generators

Zalety w skrócie

Technologia inwerterowa

Wysoka precyzja parametrów prądu

Kompaktowa budowa i cicha praca

Prosta obsługa

performances d'un moteur particulier.»

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2024-7-2

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

