



Abbildung ähnlich /
Illustration similar

ENDRESS

Power Generators

ESE 35 YW/IT-TN

Broj artikla: **355325**

Glavne značajke

Pričuvna snaga za slučaj nužde (ESP) [kVA/kW]	38.5/30.8
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	35.1/28.1
Nazivni napon [V]	400/230
Frekvencija [Hz]	50
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	51
Faktor snage cos (phi)	0,8
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1 x CEE 400V / 63A / IP67 / 1h 1 x CEE 400V / 63A / IP67 1 x CEE 400V / 32A / IP67 2 x CEE 400V / 16A / IP67 3 x 230V / 16A / IP68

Dimenzije i težina

Dimenzije D x Š x V [mm]	2200 x 1020 x 1423
Težina u kg cca	871
Zapremina spremnika goriva [l]	80

Autonomija

Sati rada pri 75% PRP [h]	12,9
---------------------------	------

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	90
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	65

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 35 YW/IT-TN

Broj artikla: 355325

ENDRESS 
Power Generators

Motor

Proizvođač	Yanmar
Model	4TNV98C-IPGE
Pravilnik o razini emisija	Stage V
Broj cilindara i raspored	4 in line
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	3319
Hod [mm]	100
Promjer [mm]	98
Omjer kompresije	18.3:1
Snaga motora (ESP) [kW]	35,7
Snaga motora (PRP) [kW]	32,6
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
Reguliranje brzine vrtnje motora	elektronički
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	12
Kapacitet akumulatora [Ah]	80
Gorivo	dizel
Specifična potrošnja goriva pri 75% PRP [g/kWh]	214
Zapremina ulja [l]	10.5
Zapremina rashladne tekućine [l]	4,5
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	6,18
Potrošnja goriva pri 100% PRP [L/h]	8,69

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

