



**ENDRESS**   
**Power Generators**

**ESE 5500i**

Code Article: **110050**

#### Principales caractéristiques

Type d'alternateur	synchron
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	6.0/6.0
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	5.5/5.5
Voltage phases [V]	120/240
Courant nominal [A]	45.8/22,9
Coefficient Cos Phi	1
Fréquence [Hz]	60
Classe de protection [IP]	23

#### Moteur

Type de moteur	Endress 300i
Modèle	1-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	302
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	16
Autonomie @75%/PRP	6,7
Système de démarrage	Démarrage électrique
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	78
Poids (kg)	55
Dimensions L x l x h [mm]	605 x 514 x 537
Prises de courant avec contact de protection	2 x 120V 1 x 120/240V 1 x 12V / 8,3 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

#### Les avantages en un coup d'œil

Technologie à inverseur  
Haute qualité du courant  
Facile à utiliser  
Compact

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2024-6-27

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)



ESE 5500i

Code Article: 110050

**ENDRESS** ®  
**Power Generators**

**Caractéristiques des équipements**

Arrêt automatique en cas de manque d'huile

Protection du générateur contre les surcharges

Régime moteur adapté à la sollicitation

Prise pour charge de batterie 12 V

Jeu de roues en série

Poignée pliable

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2024-6-27

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

